



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse MZ6500BT



Regolazione volumi indipendenti su ogni zona.

Messaggi selettivi o generali tramite base microfonica [Vivaldi Ulisse BM6](#).

Mixer amplificato multizona **500W** con **sorgenti BLUETOOTH, DAB+ RADIO, TUNER FM, USB e SD CARD integrate** per lettura di file audio MP3.

Telecomando IR in dotazione.

Regolatori di volume a 6 zone indipendenti.

Alimentazione AC110-230V & 24Vdc.

Consumo 650VA.

6 ingressi miscelabili + sorgenti + ingresso emergenza prioritario + base microfonica multizona.

CH1 (priority): mic JACK 5-8mV 600Ω.

CH2-3-4: mic XLR 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV 10KΩ (commutabili).

CH5-6: line RCA.

CH7 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio.

CH8: paging ingresso base microfonica multizona [Vivaldi Ulisse BM6*](#).

Funzione MUTE regolabile.

Line out RCA: 0,775V (0dBV) uscita dipendente dai canali di ingresso e indipendente dal volume.

Uscite 100V.

Antenna 75Ω per ricezione DAB RADIO - FM.

Controllo toni alti/bassi.

Dimensioni 484x88x405 mm (LxHxP).



2U rack.

Peso 10,25 Kg.

Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.

Cabinet metallo.

Standard rack.

* ogni amplificatore supporta fino ad un massimo di 6 basi.

Disponibili anche le versioni:

- 120W ([Vivaldi Ulisse MZ6120BT](#))

- 240W ([Vivaldi Ulisse MZ6240BT](#))

- 350W ([Vivaldi Ulisse MZ6350BT](#))

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse MZ6500BT

