



Scheda prodotto

## Vivaldi Ulisse MS6120BT



**Matrice multizona 6 zone da 120W ognuna con musica e volumi indipendenti su ogni zona. Messaggi selettivi o generali tramite base microfonica [Vivaldi Ulisse BS6](#).**

Matrice amplificata multizona **6x120W** con **sorgenti BLUETOOTH, DAB+ RADIO, TUNER FM, USB e SD CARD integrate** per lettura di file audio MP3.

**Telecomando IR in dotazione.**

**Selezione sorgenti e volumi indipendenti per ogni zona.**

Alimentazione AC110-230V & 24Vdc.

Consumo 900VA.

4 ingressi miscelabili + sorgenti + ingresso emergenza prioritario + base microfonica multizona + controlli di zona.

CH1: sorgenti interne BLUETOOTH, DAB RADIO, TUNER FM, USB, SD CARD gestioni delle zone tramite pulsanti.

CH2-3-4: mic COMBO 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV 10KΩ (commutabili).

CH5: ingresso AUX RCA.

CH6 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio.

6 uscite RJ45 per controlli di zona o basi microfoniche multizona tramite [Vivaldi Ulisse BS6\\*](#).

2 uscite monitor con controllo volume e pulsante (pannello frontale) per seleziona zona:

- JACK 6,3mm per cuffia sul pannello frontale.
- RCA per diffusori attivi sul pannello posteriore.

Funzione MUTE regolabile.

6 line out RCA: 0,775V (0dBV), una ogni canale controllata dal volume di zona (6).



### Uscite 100V e 8-16Ω.

Uscita Horn (segnale sirena).

Antenna 75Ω per ricezione DAB RADIO.

Controllo toni alti/bassi.

Chime (segnale DIN-DON) regolabile da pannello frontale.

Dimensioni 448x88x405 mm (LxHxP).

2U rack.

Peso 7,0 Kg.

Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.

Cabinet metallo.

Necessita di [Vivaldi Ulisse PSK](#) per l'alloggiamento a rack.

\* supporta fino ad un massimo di 6 basi.

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

## Immagini

## Vivaldi Ulisse MS6120BT

