

 Scheda prodotto**Vivaldi Giove FREENETMK3**

Dispositivo DOMOTICO MULTIMEDIALE audio all-in-one versione MK3, con APP di supervisione e controllo tramite [Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+](#), [Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L](#).

Made in Italy, HiFi Stereo 25W+25W RMS (50+50W musicali).

PORTA DI CONTROLLO RS485 per gestioni domotiche tramite [Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+](#), [Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L](#).

Novità rispetto alla versione precedente:

- Nuova sorgente DAB/DAB+ Radio Digitale (per utilizzare la radio DAB è necessario collegare GIOVE NETMK3 all'impianto antenna esistente tramite cavo coassiale 75ohm)
- BLUETOOTH 5.0 con assegnazione pin automatica, possibilità di rinominare il dispositivo.
- Profilo HFP (Hands Free): in sorgente Bluetooth funzione Vivavoce per lo smartphone.
- Chime integrato: funzione attivabile in 3 modalità: in ricezione chiamata, all'invio chiamata o entrambe.
- Equalizzatore grafico a 7 Bande.
- Possibilità di mixare una sorgente esterna, tramite ingresso MIC, su tutte le sorgenti.
- Nuova interfaccia grafica e nuovo menù di navigazione.
- Regolazione del bilanciamento dei canali Left/Right.
- Possibilità di impostare le uscite, amplificate e PreOut, nelle modalità: tutto stereo/tutto mono/solo ampli mono.
- Possibilità di impostare l'uscita PreOut senza Mute.
- Funzione di risparmio energetico Amplificatore, attivabile.
- Funzione di accensione e/o spegnimento automatica in base alla presenza di segnale nell'ingresso AUX1 oppure AUX2.
- Aggiornamento firmware tramite USB.



Inoltre:

- RADIO FM con RDS, 6 frequenze memorizzabili.
- LETTORE USB di file audio (MP3, WMA, AAC).
- MICROFONO per ascolti ambientali (bambini, disabili, anziani..) o invio di messaggi (priorità chiamata: generale o selettiva, tramite [Vivaldi Giove CA20](#), [Vivaldi Giove CA21](#), [Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+](#), [Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L](#)).
- Display OLED.
- Ricevitore IR per telecomando TCIR5.
- Doppio ingresso AUX per sorgenti locali (es. TV, CD, PC, Sky...) o matrici audio ([Vivaldi Giove CA20](#), [Vivaldi Giove CA21](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+](#)).
- Uscita PreOut per diffusori attivi VIVALDI, con possibilità di scegliere tra uscita a volume fisso oppure subordinata al volume principale, subwoofer attivi ([Vivaldi Giove Sub8AB](#), [Vivaldi Giove Sub8AW](#), [Vivaldi Giove Sub10AB](#), [Vivaldi Giove Sub10AW](#), [Vivaldi Giove Sub12AB](#), [Vivaldi Giove Sub12AW](#)).
- Schermata di standby, selezionabile.
- Bluetooth con controllo della riproduzione (play/pausa, avanti/indietro traccia).
- Microfono con sensibilità automatica del volume.
- Orologio e sveglia con funzione di timer programmabile per accensione e/o spegnimento automatici.
- Gestione da menù delle funzionalità degli Ingressi/Uscite OC1, OC2, IL.
- Impostazione modalità Master/Slave/Ibrida (OC1) per le chiamate microfoniche.
- Ingresso/Uscita "IL" bidirezionale, con funzione Master/Slave/Ibrida.
- Possibilità di disattivazione dell'amplificatore Integrato.
- Volume massimo regolabile.
- Possibilità di attivare/disattivare la compatibilità [Vivaldi Giove CA20](#), [Vivaldi Giove CA21](#).

Dispositivi accessori:

[Vivaldi Giove AuxIn](#) ingresso per sorgente di zona montato su tappo (4° frutto)

Dispositivi collegabili:

- TV, PC, CD, DVD, iOS (iPOD, iPHONE, iPAD), Android, Blu-ray, SKY, Smartphone.
- [Vivaldi Giove KEYSOL](#) sorgente multimediale WiFi universale per streaming audio da YouTube, WebRadio, Spotify....

Modalità di utilizzo:

- stand alone
- sound 2.1
- stand alone integrato a sistema domotico
- multiroom abbinato alle matrici [Vivaldi Giove CA20](#), [Vivaldi Giove CA21](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+](#)

Espansioni di potenza:

Impedenza di lavoro 4 - 16 Ω, per un buon livello musicale si consiglia di collegare fino a 4 diffusori (espansioni o subzona con [Vivaldi Giove EPF](#), [Vivaldi Giove A50SP](#), [Vivaldi Giove A50SM](#), [Vivaldi Giove A100SP](#), [Vivaldi Giove A100SM](#), [Vivaldi Giove A200S](#)).

Colori disponibili:

- grigio antracite ([Vivaldi Giove FREENETMK3.B](#))
- silver ([Vivaldi Giove FREENETMK3.S](#))



- bianco ([Vivaldi Giove FREENETMK3.W](#)).

Telecomando slim [Vivaldi Giove TCIR5](#), fornito in dotazione.

Predisposto per scatola 503 oppure 3 moduli di 504, 506, 507...

Compatibilità con le serie civili tramite [Vivaldi Ulisse Adattatori](#) (da ordinare a parte in fase d'ordine).

Alimentazione tramite: [Vivaldi Giove AL1](#), [Vivaldi Giove AL3](#), [Vivaldi Giove AL5](#).

Peso 0,09 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Giove FREENETMK3





