VIVALDI



Scheda prodotto

Vivaldi Giove FREELIGHT.B



Amplificatore compatto per 503 con lettore USB e BLUETOOTH integrati.

APP di controllo tramite Vivaldi Giove FREECONTROL.

Multimediale WEBRADIO, SPOTIFY, YOUTUBE e NAS tramite Vivaldi WIFI KEYSOL (black version con Bluetooth).

Made in Italy, HiFi Stereo, 25W+25W RMS (50+50W musicali).

Dispositivi integrati:

- LETTORE USB di file audio (MP3, WMA, AAC).
- BLUETOOTH 5.0 con assegnazione pin automatica, possibilità di rinominare il dispositivo.
- Profilo HFP (Hands Free): in sorgente Bluetooth funzione Vivavoce per lo smartphone.
- Equalizzatore grafico a 7 Bande.
- Display OLED.
- Interfaccia grafica e intuitivo menù di navigazione.
- Regolazione del bilanciamento dei canali Left/Right.
- Possibilità di impostare le uscite, amplificate e PreOut, nelle modalità: tutto stereo/tutto mono/solo ampli mono.
- Possibilità di impostare l'uscita PreOut senza Mute.
- Funzione di risparmio energetico Amplificatore, attivabile.
- 2x AUXIN stereo (1-2).
- 1x AUXIN mono (3).
- Funzione di accensione e/o spegnimento automatica in base alla presenza di segnale nell'ingresso AUXIN1 oppure AUXIN2.



- Se AUXIN1/2 collegati al TV (<u>Vivaldi HDMI VAEXT2</u>) regolazione volume dal telecomando TV.
- Aggiornamento firmware tramite USB.
- Ricevitore IR per telecomando TCIR5 (non in dotazione).
- Doppio ingresso AUX per sorgenti locali (es. TV, CD, PC, Sky...).
- Uscita PreOut per diffusori attivi VIVALDI, con possibilità di scegliere tra uscita a volume fisso oppure subordinata al volume principale, subwoofer attivi (##Vivaldi Giove Sub8AB##, ##Vivaldi Giove Sub8AW##, Vivaldi Giove Sub10AB, Vivaldi Giove Sub10AW, ##Vivaldi Giove Sub12AB##, ##Vivaldi Giove Sub12AW##).
- Schermata di standby, selezionabile.
- Bluetooth con controllo della riproduzione (play/pausa, avanti/indietro traccia).
- Orologio e sveglia con funzione di timer programmabile per accensione e/o spegnimento automatici.
- Possibilità di disattivazione dell'amplificatore Integrato.

Dispositivi accessori:

<u>Vivaldi Giove AuxIn</u> ingresso per sorgente di zona montato su tappo (4° frutto).

Dispositivi collegabili:

- sorgenti audio esterne tramite TV, PC, CD, DVD, iOS (iPOD, iPHONE, iPAD), Android, Blu-ray, SKY, Smartphone, ...

Modalità di utilizzo:

- espansione di potenza per <u>Vivaldi Giove FREEMK3</u> integrabile a FREECONTROL tramite cavo <u>Vivaldi Giove</u> <u>VG10.50</u>
- espansione di potenza per <u>Vivaldi Giove FREENETMK3</u> non integrabile ad <u>Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+</u>
- multimediale WiFi in abbinamento a Vivaldi WIFI KEYSOL (black version con Bluetooth)
- multiroom WiFi in abbinamento a <u>Vivaldi WIFI KEYSOL (black version con Bluetooth)</u> (1 ampli + 1 Keysol per ogni zona).
- diffusione sonora nelle camere d'Hotel/B&B collegando una sorgente esterna con cavo Vivaldi Ulisse MICRO2.50-
- 2.1 surround in abbinamento ai subwoofer attivi ##Vivaldi Giove Sub8AB##, ##Vivaldi Giove Sub8AW##, Vivaldi Giove Sub10AB, Vivaldi Giove Sub10AW, ##Vivaldi Giove Sub12AB##, ##Vivaldi Giove Sub12AW##.

Impedenza di lavoro $4 - 16 \Omega$, per un buon livello musicale si consiglia di collegare fino a 4 diffusori.

Colore grigio antracite (Vivaldi Giove FREELIGHT.B).

Predisposto per scatola 503 oppure 3 moduli di 504, 506, 507...

Compatibilità con le serie civili tramite <u>Vivaldi Ulisse Adattatori</u> (da ordinare a parte in fase d'ordine). Alimentazione tramite: <u>Vivaldi Giove AL2B</u>, <u>Vivaldi Giove AL3B</u>, <u>Vivaldi Giove AL5B</u>, <u>Vivaldi Giove AL5B</u>, <u>Vivaldi Giove AL8</u>. Peso 0,09 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Vivaldi Giove FREELIGHT.B

VIVALDI



