



Scheda prodotto

## Vivaldi Ulisse MZ6120BT



**Regolazione volumi indipendenti su ogni zona.**

**Messaggi selettivi o generali tramite base microfonica [Vivaldi Ulisse BM6](#).**

Mixer amplificato multizona **120W** con **sorgenti BLUETOOTH, DAB+ RADIO, TUNER FM, USB e SD CARD integrate** per lettura di file audio MP3.

**Telecomando IR in dotazione.**

**Regolatori di volume a 6 zone indipendenti.**

Alimentazione AC110-230V & 24Vdc.

Consumo 200VA.

6 ingressi miscelabili + sorgenti + ingresso emergenza prioritario + base microfonica multizona.

CH1 (priority): mic JACK 5-8mV 600Ω.

CH2-3-4: mic XLR 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV 10KΩ (commutabili).

CH5-6: line RCA.

CH7 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio.

CH8: paging ingresso base microfonica multizona [Vivaldi Ulisse BM6\\*](#).

Funzione MUTE regolabile.

Line out RCA: 0,775V (0dBV) uscita dipendente dai canali di ingresso e indipendente dal volume.

**Uscite 100V.**

Antenna 75Ω per ricezione DAB RADIO - FM.

Controllo toni alti/bassi.

Dimensioni 484x88x405 mm (LxHxP).

2U rack.

Peso 8,6 Kg.

Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.

Cabinet metallo.

Standard rack.

\* ogni amplificatore supporta fino ad un massimo di 6 basi.

Disponibili anche le versioni:

- 240W ([Vivaldi Ulisse MZ6240BT](#))

- 350W ([Vivaldi Ulisse MZ6350BT](#))

- 500W ([Vivaldi Ulisse MZ6500BT](#))

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

## Immagini

## Vivaldi Ulisse MZ6120BT

