



Mixer amplificato 240W con sorgenti BLUETOOTH, DAB+ RADIO, TUNER FM, USB e SD CARD integrate per lettura di file audio MP3.

Telecomando IR in dotazione.

Alimentazione AC110-240V & 24Vdc.

Consumo 310VA.

7 ingressi miscelabili + sorgenti.

CH1 (priority): mic JACK 6.3 5-8mV 600Ω

CH2 (priority): mic XLR 5-8mV 600Ω, alimentazione phantom (selezionabile)

CH3-4: mic Jack 5-8mV 600Ω / line RCA 150-470mV 10KΩ (commutabili).

CH5-6: line 150-470mV 10KΩ RCA.

CH7 (priority): tel. 600Ω 100mV.

Line out RCA: 0,775V (0dBV).

Uscite 4-8-16 Ω - 70/100V.

Controllo toni alti/bassi.

Funzione ECHO su ingressi 1 e 2

Inversione priorità TEL - MIC

Dimensioni 488x88x405 mm (LxHxP).

2U rack.

Standard rack.

Peso 9,0 Kg.

Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.

# VIVALDI

Cabinet metallo.  
Standard rack.

Disponibili anche le versioni:  
- 60W ([Vivaldi Ulisse MA5060BT](#))  
- 120W (##Vivaldi Ulisse MA5120BT##)

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

 Immagini

## Vivaldi Ulisse MA5240BT



**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - [info@vivaldigroup.it](mailto:info@vivaldigroup.it) - [www.vivaldigroup.it](http://www.vivaldigroup.it)  
P.IVA e C.F. 02880360272