



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse MS6120BT



Matrice multizona 6 zone da 120W ognuna con musica e volumi indipendenti su ogni zona.
Messaggi selettivi o generali tramite base microfonica [Vivaldi Ulisse BS6](#).
Controlli remoti di zona tramite [Vivaldi Ulisse CR1](#).

Matrice amplificata multizona **6x120W** con player integrato per l'ascolto di radio FM / radio DAB+ / MP3 USB / SD / Bluetooth.

Telecomando IR in dotazione.

Selezione sorgenti e volumi indipendenti per ogni zona.

Antenna per ricezione radio FM.

IMPORTANTE: per una ottimale ricezione FM e Digital Radio connettere l'antenna FM e DAB+ ad un presa TV per banda VHF con cavo coax o mini-coax 75Ω.

Modulo di controllo da remoto [Vivaldi Ulisse CR1](#) con Bluetooth integrato (max 6).

3 ingressi MIC/LINE + 1 ingresso AUX IN.

CH1 MP3: player BLUETOOTH, DAB RADIO+, TUNER FM, USB, SD CARD gestioni delle zone tramite pulsanti.

CH2-3-4: mic COMBO 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV 10KΩ (commutabili).

CH5: ingresso AUX RCA.

CH6 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio [Vivaldi Ulisse GRM1](#).

* 6 uscite RJ45 per comandi di zona [Vivaldi Ulisse CR1](#) o basi microfoniche multizona [Vivaldi Ulisse BS6](#).

2 uscite monitor con controllo volume e pulsante (pannello frontale) per seleziona zona:

- JACK 6,3mm per cuffia sul pannello frontale.

- RCA per diffusori attivi sul pannello posteriore.

Funzione MUTE.

6 line out RCA: 0,775V (0dBV), ogni uscita è controllata dal volume di zona.

Uscite altoparlanti 100V, 4-16Ω.

6 display di zona.

Morsetti Horn: applicando una tensione continua di 24V si attiva il messaggio preregistrato (interno) per l'evacuazione.

Controlli alti e bassi sugli ingressi C2, C3, C4, C5 tramite trimmer.

Alimentazione AC110-230V, 24Vdc.

Consumo 900VA.

Dimensioni 448x88x405 mm (LxHxP).

2U rack.

Peso 8 Kg.

Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.

Cabinet metallo.

Necessita di [Vivaldi Ulisse PSK](#) per l'alloggiamento a rack.

* le 6 uscite supportano anche 12 dispositivi collegando 6 CR1 sul COM02 delle basi BS6.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Ulisse MS6120BT





VIVALDI
UNITED GROUP

Ulise
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
MULTIROOM SYSTEMS



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale