

Scheda prodotto

Vivaldi Giove A25SBTC

Amplificatore di potenza 25+25W RMS, stereo, con ingresso audio analogico e sorgente Bluetooth integrata.

Fornito con PIN standard o personalizzato (codice PIN programmato in fabbrica: nome max 30 caratteri, password max 4 numeri) da comunicare in fase d'ordine.

Funzione mono/stereo selezionabile da DIP switch.

Selezione modalità controllo volume da DIP switch. Volume interno (trimmer) o potenziometri esterni (mono [Vivaldi Giove TVM](#), stereo [Vivaldi Giove TVS](#)).

La sorgente bluetooth integrata ha priorità sul segnale proveniente dall'ingresso.

Regolazione sensibilità rilevatore audio integrato.

LED DI STATO:

blu: bluetooth attivo

verde: presenza di segnale musicale

rosso: accensione

PULSANTI: play, pausa

DATI TECNICI:

1x morsetto Ingresso audio locale (stereo) e alimentazione 24Vdc.

1x morsetto connessione speaker 25W @ 4-80hm per canale (impedenza minima 4Ω/canale).

2x morsetti connessione potenziometro remoto esterno.

1x connettore SMA per antenna bluetooth esterne (se installato non in stanza, ma in un vano tecnico).

Controllo di sensibilità ingresso a seconda del tipo di sorgente esterna.

Alimentazione tramite [Vivaldi Giove AL3B](#) (da ordinare a parte).

Corrente 1,2A.

Dimensioni 53x65x90 (3 Moduli) mm (LxHxP).

Peso 0.10 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso