



Sistema multiroom all-in-one integrato, completo di amplificazione e sorgenti audio multimediali compatibile KNX, MQTT, REST.API e domotiche terze. Gestione e supervisione tramite APP Telemaco disponibile per iOS & Android. Sistema espandibile a 6 player a 12 zone, abbinando 2 Telemaco.

#### Ingressi:

- 3 ingressi stereo sbilanciati livello linea 0dB
- Connettore alimentazione
- Micro SD

#### Uscite:

- 6 uscite amplificate (6x20W @ 4ohm)
- 6 uscite preamplificate bilanciate livello linea per ampliare il numero di diffusori o la potenza di zona tramite amplificatori esterni ([Vivaldi Multimedia E30S](#), [Vivaldi Multimedia E80S](#), finali Vivaldi serie PMA, finali Vivaldi serie PSA, subwoofer attivi Vivaldi, diffusori attivi Vivaldi)
- Diffusori collegabili 8 Ohm per ogni uscita, impedenza minima 4 Ohm

#### Connettività:

- Connettore KNX diretto
- Connettore RJ45 LAN 10/100

#### Player / Utenti:

4 Player integrati ognuno con i seguenti servizi

- Spotify Connect
- Airplay
- Webradio
- NAS
- Playlist
- Musica locale (Android)
- YouTube
- AUX

---

Altro:

- Creazione Playlist e accesso rapido
  - Webradio preferite con accesso rapido
  - Funzionalità Preset con accesso rapido
  - Funzionalità Campanello con scelta per singola zona non disturbare
  - Webpage di configurazione
  - Personalizzazione nomi Player/Utenti, ingressi AUX e uscite zone
  - Shortcut accesso al player/utente
  - Impostazione zone stereo (per un massimo di 3 zone stereo o combinazione mono/stereo)
  - Possibilità di accoppiare due dispositivi per la creazione di un unico sistema da 12 zone, 6 ingressi AUX, 6 player (massimo 6 zone stereo o combinazioni mono/stereo)
- 
- App di controllo dedicata (Vivaldi Telemaco)
  - API di controllo supportate: KNX, MQTT, REST (con access token)
  - Pulsante a sfioramento multifunzione sul frontale (reset DHCP, reset di fabbrica, IP statico...)
  - Barra a LED di stato multicolore.
  - Risparmio energetico amplificatori
  - Aggiornamenti OTA

Opzione:

[Vivaldi Multimedia C4IO](#) pulsanti programmabili a 4 ingressi. Tasti multifunzione a pressione breve o lunga per associare due funzioni ad ogni singolo Pulsante. I primi due ingressi (pulsanti) possono essere utilizzati con encoder rotativo ([Vivaldi Multimedia TVE](#) da ordinare a parte) per il controllo di volume.

---

Funzioni assegnabili ai pulsanti [Vivaldi Multimedia C4IO](#):

- Incremento / decremento volume
- Ingressi / uscite
- Attivazione muto e disattivazione
- Richiamo preset
- Avanti/indietro traccia player
- Stop
- Play / Pausa player
- Play USB (priorità)

Cavi da utilizzare:

- cavo di sistema [Vivaldi Ulisse MICRO2.50](#) per gli ingressi analogici e le uscite preout
- piattina rosso-nera 2x0,75, o equivalente, per il collegamento degli altoparlanti e l'alimentazione
- cavo LAN cat5e/cat6
- cavo bus KNX

# VIVALDI

Dimensioni (LxHxP): 106x91x62mm, 6 moduli DIN.

Peso: 0,250 kg

Alimentazione : 24Vcc / 150W max ([Vivaldi Giove AL6B](#) non fornito in dotazione)

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

## Immagini

## Vivaldi Multimedia TELEMACO



# VIVALDI

**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - [info@vivaldigroup.it](mailto:info@vivaldigroup.it) - [www.vivaldigroup.it](http://www.vivaldigroup.it)  
P.IVA e C.F. 02880360272