



Scheda prodotto

Vivaldi EN54 EVO500/2



Sistema **multimediale** all-in-one di evacuazione vocale audio, 2 zone da 250W RMS ognuna.

Supervisionabile da APP tramite [Vivaldi EN54 EVO.VISION](#):

- per la ricezione feedback (notifiche o email) sullo stato degli impianti, sui guasti e sulla tipologia di guasti, attraverso **Vivaldi EN54 EVO.BRIDGE (ModBus RTU)**.

- per il controllo dei vari dispositivi Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3 con il vantaggio di poter gestire il tutto comodamente dal proprio Smartphone e Tablet (iOS/Android) o PC (Windows/MacOSX)

Certificazioni CE. Certificato EN50849 EN54-16, EN54-4.

Numero di certificazione 0068-CPR-046/2016.

- Alimentazione 230Vac - 50/60HZ
 - Alimentazione di backup 24V (2 batterie x 12V, 26 Ah ciascuna cod. [Vivaldi EN54 BATTERIA26AH](#), da ordinare a parte)
 - Autonomia interna 36h stand-by + 0,5h full power
 - Massimo consumo 660VA
 - Potenza audio 500W RMS @ 1% THD a 100V linee altoparlanti
 - Risposta in frequenza 60-20.000 Khz +-3dB
 - Rapporto segnale-rumore >90dB
 - Monitoraggio linee altoparlanti Line test @18Khz FFT misurazione impedenza +-5% range
 - Rilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o perdita di efficienza
 - Interfaccia utente Led di stato, display touch, menu di navigazione con password di accesso
 - Modalità di attivazione allarme automatica: da 7 contatti di ingresso costantemente monitorati
- 1xAudio IN: musica di sottofondo o basi di emergenza



1xPulsante di emergenza con protezione
1xPulsante di reset indicatore acustico
1xAltoparlante monitor integrato nel pannello frontale
1xDisplay LCD a colori integrato nel pannello frontale
1xMicrofono VVF nel pannello frontale
1xConnettore RJ45 per connessioni basi VVF remote
Monitoraggio batterie interno, controllo resistenza e tensione.
Connettori LINK per interconnessione macchine.
Chassis acciaio verniciato a polveri.
Dimensioni 430x620x240 mm (LxHxP).
Peso 19 Kg (batterie escluse).

Disponibile in versione:

- 4 zone [Vivaldi EN54 EVO500/4](#)
- 6 zone [Vivaldi EN54 EVO500/6](#)

Espandibile fino a 36 zone 3000W RMS.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi EN54 EVO500/2

