



Scheda prodotto

Vivaldi Giove iFree55.1



Dispositivo audio standard europeo (scatola da incasso tonda o quadrata) con porta di controllo RS485

Dispositivo tecnologico audio all in one, Made in Italy, ottima qualità acustica e dinamica audio, stand-alone HiFi Stereo 25W+25W RMS (50+50W musicali).

Dispositivi integrati:

Porta RS485 (per connessione in rete tramite iCONTROL e integrazione alla domotica per la gestione WiFi o da PC)

BLUETOOTH INDIRIZZABILE per streaming audio (codice PIN 8 caratteri + 4 cifre, totale 14 spazi personalizzabili)

RADIO FM con RDS con 6 frequenze memorizzabili

LETTORE USB di file audio (SUPER AUDIO CD, MP3, WMA, AAC)

MICROFONO per l'invio di messaggi (priorità chiamata generale/selettiva/gruppi di zone tramite CA20/21, iCONTROL) e per funzione BABY CONTROL

display Oled

ricevitore IR

doppio ingresso AUX per sorgenti locali (es. TV, CD, Sky...) o matrici (Vivaldi Giove CA20, Vivaldi Giove

CA21, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+)

uscita AUX per diffusori attivi (serie REFERENCE ATTIVA), subwoofer attivi (Vivaldi Giove Sub6AB, Vivaldi Giove Sub6AW, Vivaldi Giove Sub10AB, Vivaldi Giove Sub10AW)...

Dispositivi collegabili:

TV, PC, CD, DVD, iOS (iPOD, iPHONE, iPAD), Android, Blu-ray, SKY, Smartphone.
Vivaldi Giove KEYSOL sorgente multimediale universale.

Modalità di utilizzo:

stand alone

sound 2.1

stand alone integrato a sistema domotico

multiroom abbinato alle matrici Vivaldi Giove CA20, Vivaldi Giove CA21, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+

Espansioni di potenza:

Impedenza di lavoro 4 - 16 Ω , per un buon livello musicale si consiglia di collegare 2 o 4 diffusori (espansioni o subzona con Vivaldi Giove EPF, Vivaldi Giove A50SP, Vivaldi Giove A50SM, Vivaldi Giove A100SP, Vivaldi Giove A100SM, Vivaldi Giove A200S).

Colori disponibili:

- grigio antracite ([Vivaldi Giove iFree55.I.B](#))

- silver ([Vivaldi Giove iFree55.I.S](#))

- bianco ([Vivaldi Giove iFree55.I.W](#)).

Telecomando slim Vivaldi Giove TCIR5, fornito in dotazione.

Predisposto per scatola rotonda o quadrata (standard europeo).

Compatibilità: BERKER B.7, BERKER S.1, GIRA STANDARD55, GIRA E2, GIRA EVENT, GIRA ESPIRIT.

Alimentazione (senza matrice) tramite: [Vivaldi Giove AL1](#), [Vivaldi Giove AL3](#), [Vivaldi Giove AL5](#).

Peso 0,15 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Giove iFree55.I



