



Scheda prodotto

Vivaldi Giove FREEMK2



Dispositivo tecnologico audio all in one, Made in Italy, ottima qualità acustica e dinamica audio, stand-alone HiFi Stereo 25W+25W RMS (50+50W musicali).

Dispositivi integrati:

BLUETOOTH INDIRIZZABILE per streaming audio (codice PIN 8 caratteri + 4 cifre, totale 14 spazi personalizzabili)

RADIO FM con RDS con 6 frequenze memorizzabili

LETTORE USB di file audio (SUPER AUDIO CD, MP3, WMA, AAC)

MICROFONO per l'invio di messaggi (priorità chiamata generale/selettiva/gruppi di zone tramite CA20/21, iCONTROL4.0) e per funzione BABY CONTROL

display Oled

ricevitore IR

doppio ingresso AUX per sorgenti locali (es. TV, CD, Sky...) o matrici ([Vivaldi Giove CA20](#), [Vivaldi Giove CA21](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+](#))

uscita AUX per diffusori attivi (serie REFERENCE ATTIVA), subwoofer attivi ([Vivaldi Giove Sub6AB](#), [Vivaldi Giove Sub6AW](#), [Vivaldi Giove Sub10AB](#), [Vivaldi Giove Sub10AW](#))...

Novità rispetto alla versione precedente:

- Nuova interfaccia grafica a icone.
- Nuove schermate di standby.
- Nuova gestione bluetooth con controllo da FREEMK2 a smartphone.
- Nuova gestione del microfono con sensibilità automatica del volume.
- Ricezione del messaggio selezionabile.
- Nuova funzione orologio e sveglie con funzione di timer programmabile.



- Uscita AUX OUT con possibilità di scegliere tra uscita fissa o volume.
- Gestione da display dei PIN (OC, IL).
- Maggiore dinamica audio.
- Maggiore velocità di risposta.
- Uscita IR attiva.
- Impostazione Master/Slave per le chiamate microfoniche da menu' setup.
- Funzione OC1, chiamate globali, sempre abilitata anche in modalità FREEMK2.
- Pin IL bidirezionale, con funzione master/slave automatica.
- Funzione risparmio energetico.
- Funzione OC1, chiamate globali attiva.
- Attivare/disattivare la funzione multiroom CA20/CA21 da menu'.

Dispositivi accessori:

[Vivaldi Giove AuxIn](#) AUXIN montato su tappo (4° frutto)

Dispositivi collegabili:

TV, PC, CD, DVD, iOS (iPOD, iPHONE, iPAD), Android, Blu-ray, SKY, Smartphone.

[Vivaldi Giove KEYSOL](#) sorgente multimediale universale.

Modalità di utilizzo:

stand alone

sound 2.1

stand alone integrato a sistema domotico

multiroom abbinato alle matrici [Vivaldi Giove CA20](#), [Vivaldi Giove CA21](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+](#)

Espansioni di potenza:

Impedenza di lavoro 4 - 16 Ω , per un buon livello musicale si consiglia di collegare 2 o 4 diffusori (espansioni o subzona con [Vivaldi Giove EPF](#), [Vivaldi Giove A50SP](#), [Vivaldi Giove A50SM](#), [Vivaldi Giove A100SP](#), [Vivaldi Giove A100SM](#), [Vivaldi Giove A200S](#)).

Colori disponibili:

- grigio antracite ([Vivaldi Giove FREEMK2.B](#))

- silver ([Vivaldi Giove FREEMK2.S](#))

- bianco ([Vivaldi Giove FREEMK2.W](#)).

Telecomando slim [Vivaldi Giove TCIR5](#), fornito in dotazione.

Predisposto per scatola 503, o 3 moduli di 504, 506, 507...

Compatibilità con le placche civili tramite [Vivaldi Ulisse Adattatori](#).

Alimentazione (senza matrice) tramite: [Vivaldi Giove AL1](#), [Vivaldi Giove AL3](#), [Vivaldi Giove AL5](#).

Peso 0,085 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Giove FREEMK2

