

 Scheda prodotto**Vivaldi Ulisse BM6**

Base microfonica multizona, paging, remota, da tavolo, con pulsanti, per amplificatori [Vivaldi Ulisse MZ6120BT](#), [Vivaldi Ulisse MZ6240BT](#), [Vivaldi Ulisse MZ6350BT](#), [Vivaldi Ulisse MZ6500BT](#).

La base prevede la chiamata a 6 zone, con una distanza massima di 300 metri via cavo CAT6. Ciascun amplificatore supporta fino a 6 basi microfoniche, connesse in cascata (daisy chain). Le 6 basi microfoniche possono essere preimpostate con differenti livelli di priorità tramite gli interruttori dip switch sul pannello posteriore di ciascuna base. La base microfonica è alimentata direttamente dall'amplificatore.

Caratteristiche:

6 pulsanti di selezione zone (ZONA1, ZONA2, ZONA3, ZONA4, ZONA5, ZONA6).

- Connettore microfono gooseneck.
- Indicatore alimentazione.
- Indicatore comunicazione.
- Indicatore busy (occupato).
- Indicatori zone altoparlanti 1-6.
- Selettori zone altoparlanti 1-6.
- Pulsante chiama/parla.
- Pulsante di selezione a tutte le zone (1-6 selector).
- Interruttore ON/OFF.

Porta RJ45 per connettere la base successive in cascata.

Porta RJ45 di comunicazione con l'amplificatore [Vivaldi Ulisse MZ6120BT](#), [Vivaldi Ulisse MZ6240BT](#), [Vivaldi Ulisse MZ6350BT](#), [Vivaldi Ulisse MZ6500BT](#).

Controllo gain microfono.

Ingresso Aux locale.



Interruttori dip switch priorità.

Distanza massima tra l'amplificatore e l'ultima base connessa max 300 mt.

Asta da 41cm.

Alimentazione tramite link all'amplificatore con cavo CAT6 connettore RJ45.

Linkabile in cascata (fino a 6 basi) per una lunghezza massima di 300mt.

Peso 0,9 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse BM6

