



Matrice multizona 6 zone da 120W ognuna con musica e volumi indipendenti su ogni zona.
Messaggi selettivi o generali tramite base microfonica [Vivaldi Ulisse BS6](#).
Controlli remoti di zona tramite [Vivaldi Ulisse CR1](#).

Matrice amplificata multizona **6x120W** con player integrato per l'ascolto di radio FM / radio DAB+ / MP3 USB / SD / Bluetooth.

Telecomando IR in dotazione.

Selezione sorgenti e volumi indipendenti per ogni zona.

Antenna per ricezione radio FM.

IMPORTANTE: per una ottimale ricezione FM e Digital Radio connettere l'antenna FM e DAB+ ad un presa TV per banda VHF con cavo coax o mini-coax 75Ω.

Modulo di controllo da remoto [Vivaldi Ulisse CR1](#) con Bluetooth integrato (max 6).

3 ingressi MIC/LINE + 1 ingresso AUX IN.

CH1 MP3: player BLUETOOTH, DAB RADIO+, TUNER FM, USB, SD CARD gestioni delle zone tramite pulsanti.

CH2-3-4: mic COMBO 5-8mV 600Ω alimentazione phantom (selezionabile) / line XLR 150-470mV 10KΩ (commutabili).

CH5: ingresso AUX RCA.

CH6 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio [Vivaldi Ulisse GRM1](#).

* 6 uscite RJ45 per comandi di zona [Vivaldi Ulisse CR1](#) o basi microfoniche multizona [Vivaldi Ulisse BS6](#).

2 uscite monitor con controllo volume e pulsante (pannello frontale) per seleziona zona:

VIVALDI

- JACK 6,3mm per cuffia sul pannello frontale.
- RCA per diffusori attivi sul pannello posteriore.

Funzione MUTE.

6 line out RCA: 0,775V (0dBV), ogni uscita è controllata dal volume di zona.

Uscite altoparlanti 100V, 4-16Ω.

6 display di zona.

Morsetti Horn: applicando una tensione continua di 24V si attiva il messaggio preregistrato (interno) per l'evacuazione.

Controlli alti e bassi sugli ingressi C2, C3, C4, C5 tramite trimmer.

Alimentazione AC110-230V, 24Vdc.

Consumo 900VA.

Dimensioni 448x88x405 mm (LxHxP).

2U rack.

Peso 8 Kg.

Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.

Cabinet metallo.

Necessita di [Vivaldi Ulisse PSK](#) per l'alloggiamento a rack.

* le 6 uscite supportano anche 12 dispositivi collegando 6 CR1 sul COM02 delle basi BS6.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Ulisse MS6120BT



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272

VIVALDI



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272