



Scheda prodotto

Vivaldi Giove FreeNet.BTI.B



Dispositivo audio con porta di controllo RS485

Dispositivo tecnologico audio all in one, Made in Italy, ottima qualità acustica e dinamica audio, stand-alone HiFi Stereo 25W+25W RMS (50+50W musicali).

Dispositivi integrati:

Porta RS485 (per connessione in rete tramite iCONTROL e integrazione alla domotica)

BLUETOOTH INDIRIZZABILE per streaming audio

RADIO FM con RDS con 7 frequenze memorizzabili

LETTORE USB di file audio (SUPER AUDIO CD, MP3, WMA, AAC)

MICROFONO per l'invio di messaggi (priorità chiamata generale/selettiva/gruppi di zone tramite CA20/21, iCONTROL) e per funzione BABY CONTROL

display Oled

ricevitore IR

doppio ingresso AUX per sorgenti locali (es. TV, CD, Sky...)

uscita AUX per diffusori attivi (serie REFERENCE ATTIVA), subwoofer attivi (SUB6A, SUB10A)...

Dispositivi accessori:

[Vivaldi Giove AuxIn](#) AUXIN montato su tappo (4° frutto)



Dispositivi collegabili (uscita audio):

TV, PC, CD, DVD, iOS (iPOD, iPHONE, iPAD), Android, Blu-ray, SKY, Smartphone.

Modalità di utilizzo:

stand alone

stand alone integrato a sistema domotico

multiroom abbinato alle matrici [Vivaldi Giove CA20](#) e [Vivaldi Giove CA21](#)

Impedenza di lavoro 4 - 16 Ω , per un buon livello musicale si consiglia di collegare 2 o 4 diffusori (espansioni o subzona con [Vivaldi Giove EPF](#))

Colore: nero antracite.

Telecomando slim [Vivaldi Giove TCIR5](#), fornito in dotazione.

Predisposto per scatola 503, o 3 moduli di 504, 506, 507...

Compatibilità con le placche civili tramite [Vivaldi Ulisse Adattatori](#).

Peso 0,15 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi Giove FreeNet.BTI.B







