



Scheda prodotto

Vivaldi Giove iFree70.I.S



Dispositivo audio standard europeo (scatola da incasso tonda o quadrata) con porta di controllo RS485

Dispositivo tecnologico audio all in one, Made in Italy, ottima qualità acustica e dinamica audio, stand-alone HiFi Stereo 25W+25W RMS (50+50W musicali).

Dispositivi integrati:

Porta RS485 (per connessione in rete tramite iCONTROL e integrazione alla domotica per la gestione WiFi o da PC)

BLUETOOTH INDIRIZZABILE per streaming audio (codice PIN 8 caratteri + 4 cifre, totale 14 spazi personalizzabili)

RADIO FM con RDS con 6 frequenze memorizzabili

LETTORE USB di file audio (SUPER AUDIO CD, MP3, WMA, AAC)

MICROFONO per l'invio di messaggi (priorità chiamata generale/selettiva/gruppi di zone tramite CA20/21, iCONTROL) e per funzione BABY CONTROL

display Oled

ricevitore IR

doppio ingresso AUX per sorgenti locali (es. TV, CD, Sky...) o matrici (Vivaldi Giove CA20, Vivaldi Giove

CA21, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+)

uscita AUX per diffusori attivi (serie REFERENCE ATTIVA), subwoofer attivi (Vivaldi Giove Sub6AB, Vivaldi Giove Sub6AW, Vivaldi Giove Sub10AB, Vivaldi Giove Sub10AW)...

Dispositivi collegabili:

TV, PC, CD, DVD, iOS (iPOD, IPHONE, IPAD), Android, Blu-ray, SKY, Smartphone.

Vivaldi Giove KEYSOL sorgente multimediale universale.

Modalità di utilizzo:

stand alone

sound 2.1

stand alone integrato a sistema domotico

multiroom abbinato alle matrici Vivaldi Giove CA20, Vivaldi Giove CA21, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+

Espansioni di potenza:

Impedenza di lavoro 4 - 16 Ω , per un buon livello musicale si consiglia di collegare 2 o 4 diffusori (espansioni o subzona con Vivaldi Giove EPF, Vivaldi Giove A50SP, Vivaldi Giove A50SM, Vivaldi Giove A100SP, Vivaldi Giove A100SM, Vivaldi Giove A200S).

Colore silver.

Telecomando slim Vivaldi Giove TCIR5, fornito in dotazione.

Predisposto per scatola rotonda o quadrata (standard europeo).

Compatibilità: JUNG LS990, JUNG LS DESIGN, JUNG LS PLUS.

Alimentazione (senza matrice) tramite: [Vivaldi Giove AL1](#), [Vivaldi Giove AL3](#), [Vivaldi Giove AL5](#).

Peso 0,15 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Giove iFree70.I.S





