



Amplificatore stereo con DSP.

Potenza amplificatore classe-D 80+80W @ 80hm, 140+140W @ 40hm.

Ingresso stereo bilanciato.

Uscita amplificata configurabile come segue:

- Stereo lineare con regolazione volume per singolo canale, interna con Trimmer o esterna con Potenziometri (mono [Vivaldi Giove TVM](#), stereo [Vivaldi Giove TVS](#));

- Modalità Subwoofer con regolazione frequenza di taglio e volume da Trimmer.

Uscita di linea stereo bilanciata per connessione subwoofer attivo o amplificatore ausiliario [Vivaldi MULTIMEDIA E30S](#), [Vivaldi MULTIMEDIA E80S](#);

Possibilità di selezionarne il volume master o fisso.

Il dispositivo può essere impostato in modalità stereo o mono dal Dip Switch a bordo.

Alimentazione 36Vdc tramite [Vivaldi Giove AL9B](#) (non in dotazione).

Standard DIN (6 moduli).

Dimensioni (LxHxP): 106x90x63 mm.

Peso 0.14 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

VIVALDI



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272